980nm• _ 6 • ˜ / 8 • ˜ Ä PBS/PBCÅ

× ñ ÿF

• _ 6 • ˜ ÄPBS/PBC Å+X ¾ 6 T •!“ Ô • _ y6V 8 • 0 i y4Ô] F 6 [!“ Ô4ï • _ y,´ … 0EÃ * 6 [6V 8 ` T Z y 4ÔEÃ * ], • ý A Ä+X 6 T • þ • y4Ô 6 _EÃ •,´!“ Ô • _ y •6V 8 ` 0 i … QEÃ * y4Ô] È +X ¾#%#–%ð y ˜,´ Ï)· 8 • È Q y4Ô%ð y ˜,´#¸ y" Ä

¨#ÂAz?º	-•D)g‡&à
~ ••6G	y4Ô%ð y ˜
Q #¸ y"	y4Ô n W ˜
Q # •6G	-(¢FJ
Q 0c Ê W ¼ M• W	y4ÔLp=ê

× ñ 7 7

ò	… }	I
] ó# K¯	nm	980
Œ V í	nm	±2 0
¨ » ••6G	dB	0.6
0 W •6G	dB	0.8
0 ?#¸ y"	dB	22
é A W	dB	50
# •6G	dB	50
¯ Ï)· CW	W	0.5 1 2 5 10
y4Ô2« »	-	Ports 1&2: PM980¸Port 3: Hi1060 or PM980
F Õ d2« »	-	FC/APCF65 ¦ ³
0 W ù Ë	N	5
1>õ j (	mm	ž5.5 xL35
Œ$Y Ö		- 5 +70
Ø ˆ$Y Ö		- 40 +85

#{$Y)ß ³ X 25 × : ž = [Õ d È² Î Ð Õ d È • •6G Î Ð 0.3dB, •L} ~ 5dB,#¸ y" L} ~ 2dB,U AÔ y4Ô 'E¤) ö KeyK^ Ä

1>õ j (



F9 » Ÿ %W a d• EtB"„

							=
	Œ# K¯	¯ Ï)·	y4Ô2« » Port1&2	y4Ô2« » Port3	n4ÔK¯ Ö	n ‡2« »	F Õ d2« »
	980-980nm	L- 00.5W	P9-PM980	H1-Hi1060	08-0.8m	B-250um?(4Ô	N-None
		1- 1W		P95-PM980 'E¤ 45°	10- 1.0 m	L- 900um‡1Ñ	FP-FC/PC
		S- ¦ ³		) ö Port 1	15-1.5m	S- ¦ ³	FA-FC/APC
				P90-PM980 'E¤) ö Port 1	S- ¦ ³		S- ¦ ³