# 488nm 1x2/2x2 ا كح ﺑﻴ

ج

ا كح ﺑﻴ FBT Coupler ضي ﺑﻴ ضي ﺑﻴ ﻻ ﻳﻴ

ﻳﻴ w ﺑﻴ 400-2050nm مخ ﻻ ﻳﻴ كح , كح ﻳﻴ

كح كح

كح

كح

ﺑﻴ غ

كح /

ج

| ﻳﻴ | ا | |
|---|---|---|
| | - | 1x2(2x2) |
| | nm | 488 |
| | nm | ±10 |
| | - | 1/99 50/50 |
| ﻳ (max) | dB | 1.5 |
| | dB | ≤0.2 |
| عج | dB | 55 |
| قمم | - | 460-HP |
| w | mW | 100( 50mW) |
| | - | FC/APC |
| | m | 1 |
| | mm | φ3.0x54( ) or φ3.0x60( ) |
| | | -40 +85 |
| | | -40 +85 |

25 ضي

ح ﻳ ﻳ , عج 5dB







قمم

| | o | | | w | قمم | | قمم | قمم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12-1x2<br>22-2x2 | 488-488nm | 50-50/50<br>40-40/60<br>10-10/90<br>01-1/99<br>S- | L-<0.5W<br>S- | H40-405-HP<br>H46-460-HP | 08-0.8m<br>10-1.0m<br>15-1.5m<br>S- | B-250um<br>L-900um<br>S- | N-None<br>FP-FC/PC<br>FA-FC/APC<br>S- |

قمم ﻳﻴ MCFBT-12-488-50-L-H46-10-L-FA

ا كح ﺑﻴ ,1x2 , 488nm, 50:50, w 50 , Φ3.0x60mm

قمم 460-HP, 1 ,900um , قمم FC/APC

ﻫ 2